

Le serrage

Grâce à leur extrême facilité et rapidité de montage, nous employons les colliers à oreilles surtout dans les lignes de production pour les montages rapides. S'adapte parfaitement aux temps réduits d'assemblage.

Ces colliers s'adaptent parfaitement, à la fixation définitive et esthétiquement soignée, de câbles ou de tuyaux de connexion.

Ce système de serrage ne présente aucune soudure visible, il garantit une épaisseur constante tout autour de la surface du collier.

Collier à oreilles

Collier à oreilles




Collier à oreilles

- 1 Matière : W1, W4
- 2 Différentes largeurs de bandes : tous les demis de 6 mm à 10 mm
- 3 Collier à deux oreilles pour sertissage de tuyaux
- 4 Conception pour un poids réduit
- 5 Ebavurage spécial des chants permettant de prévenir les dommages aux matières
- 6 Sertissage mécanique permettant l'emploi de matière traitée
- 7 Contrôle optique du serrage par la déformation de l'oreille
- 8 Assemblage simple et rapide

Collier à oreilles

Largeur de bande de 6 mm à 10 mm



W1	W2	W2B	W4	W5
✓			✓	
-	-	-	-	-

Matière	D mm (min-max)	A mm	S mm	b mm	h mm	H mm
W1	5 - 7	6	0,6	11	4,3	7,3
W1	7 - 9	6	0,8	13,5	4,8	9,3
W1	9 - 11	6,5	0,8	17	5,3	11,3
W1	11 - 13	6,5	0,9	19	5,8	13,3
W1	13 - 15	7	1	21,5	6,3	15,3
W1	14 - 17	7	1,2	24	6,6	17,5
W1	15 - 18	7,5	1,2	25	7,0	18,5
W1	17 - 20	7,5	1,2	27	7,6	20,5
W1	19 - 21	8	1,2	28	7,9	21,5
W1	20 - 23	8	1,3	31	8,5	23,5
W1	22 - 25	8,5	1,4	33	9,1	25,5
W1	23 - 27	8,5	1,4	35	9,4	27,5
W1	25 - 28	9	1,4	36	10	28,5
W1	27 - 31	9	1,4	39	10,6	31,5
W1	31 - 34	9,5	1,4	42	11	34,5
W1	34 - 37	9,5	1,6	46	11,5	37,5
W1	37 - 40	10	1,6	49	12	40,5
W4	5 - 7	6	0,6	11,5	4,3	7,3
W4	7 - 9	6	0,8	14,5	4,8	9,3
W4	9 - 11	6,5	0,8	16,5	5,3	11,3
W4	11 - 13	6,5	0,8	19,0	5,8	13,3
W4	13 - 15	7	1,0	21,5	6,3	15,3
W4	14 - 17	7	1,0	24,0	6,6	17,5
W4	15 - 18	7,5	1,0	25,0	7,0	18,5
W4	17 - 20	7,5	1,0	27,0	7,6	20,5
W4	20 - 23	8	1,0	30,5	8,5	23,5
W4	22 - 25	8,5	1,2	33,5	9,1	25,5

Collier à oreilles

Collier à oreilles



Livré en coque de
de 75 ou 100 pièces



Livrés en vrac

Dmm (min-max)	Condi. coque		Condi. coque		Condi. vrac	
	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce
Conditionnement W1						
5 - 7	ZCO7CT10	10	ZCO7CT100	100	ZCO7	10000
7 - 9	ZCO9CT10	10	ZCO9CT100	100	ZCO9	15000
9 - 11	ZCO11CT10	10	ZCO11CT100	100	ZCO11	9000
11 - 13	ZCO13CT10	10	ZCO13CT100	100	ZCO13	6000
13 - 15	ZCO15CT10	10	ZCO15CT100	100	ZCO15	5000
14 - 17	ZCO17CT10	10	ZCO17CT100	100	ZCO17	4000
15 - 18	ZCO18CT10	10	ZCO18CT100	100	ZCO18	3500
17 - 20	ZCO20CT10	10	ZCO20CT100	100	ZCO20	2500
19 - 21	ZCO21CT10	10	ZCO21CT100	100	ZCO21	2000
20 - 23	ZCO23CT10	10	ZCO23CT100	100	ZCO23	1400
22 - 25	ZCO25CT10	10	ZCO25CT100	100	ZCO25	1400
23 - 27	ZCO27CT10	10	ZCO27CT100	100	ZCO27	1400
25 - 28	ZCO28CT10	10	ZCO28CT100	100	ZCO28	1200
27 - 31	ZCO31CT10	10	ZCO31CT100	100	ZCO31	1000
31 - 34	ZCO34CT10	10	ZCO34CT100	100	ZCO34	300
34 - 37	ZCO37CT10	10	ZCO37CT100	100	ZCO37	800
37 - 40	ZCO40CT75	75	-	-	ZCO40	-
Conditionnement W4						
5 - 7	-	-	ICO7CT100	100	ICO7	10000
7 - 9	-	-	ICO9CT100	100	ICO9	15000
9 - 11	-	-	ICO11CT100	100	ICO11	9000
11 - 13	-	-	ICO13CT100	100	ICO13	7000
13 - 15	-	-	ICO15CT100	100	ICO15	5000
14 - 17	-	-	ICO17CT100	100	ICO17	4000
15 - 18	-	-	ICO18CT100	100	ICO18	3500
17 - 20	-	-	ICO20CT100	100	ICO20	2500
20 - 23	-	-	ICO23CT100	100	ICO23	2000
22 - 25	-	-	ICO25CT100	100	ICO25	1400

Collier oreilles

Collier à oreilles

Tenaille



Livré en boîte carton
de 1 pièce

Permet un serrage optimal du collier

Outil de montage avec priorité à la force pour collier à oreille

Existe avec des mâchoires standards et des mâchoires latérales

- 1 Deux modèles :
 - tenaille normale TNCO sur consultation
 - tenaille frontale et latérale TFCO
- 2 Mâchoires permettant le pincement du collier
- 3 Montage efficace, régulier et répétitif
- 4 Solution économique pour petite série et maintenance
- 5 Idéale pour les espaces limités
- 6 Montage rapide et simple

Désignation	Condi. carton	
	Réf	nb de pièce
Tenaille normale TNCO sur consultation	TNCO	1
Tenaille frontale et latérale TFCO	TFCO	1